НАСТРАИВАЕМ SIP ТЕЛЕФОН САМИ.

Этот буклет в несколько простых шагов поможет вам самостоятельно сделать настройку SIP телефона ЗСХ на своем мобильном телефоне Android или iPhone.

Справа изображен настроенный и уже зарегистрированный 3CX.

Он зарегистрирован, т.е. On Hook на сервере alloincognito.

Мы предлагаем Вам в несколько шагов дополнить свой мобильный телефон SIP связью от компании AlloIncognito. Где бы Вы не находились, если в этом месте есть интернет WiFi или 3G-интернет. Вы находитесь у себя дома и можете пользоваться своим обычным домашним тарифом.

Это самый дешевый антироуминг.

Внимание стоимость пропуска Интернет трафика, может быть отдельно тарифицировано Вашим оператором связи.



On Hook	
1	2 ABC
4 GHI	5 JKL
7 PQRS	8 TUV
*	0 +
1	斎

оптимизируй расходы на связь

SIP телефон 3CX

Бесплатное решение от <u>http://www.3cx.com/</u> - это коммерческий проект предлагающий свой базовый клиент бесплатно.







Настраиваем sip телефон сами

НАСТРОЙКА

Для того чтобы попасть в меню настройки, необходимо при активной программе нажать меню телефона и выбрать **PROFILES**

В этом окне нажимаем Add New



🎰 🔍 🧿 画 🖿	🛈 ᄛ 3G 📶 📋
Account	
Name	
Display name	
Credentials	
User	
ID	
Password	
Server settings	
I am Out of Off	ice
Cancel	Save

Появилось окно примерно такого вида, как изображено выше. В этом окне нужно будет добавить Account





ДОБАВЛЕНИЕ ACCOUNTS

 Name и Display name
 пишите произвольное слово, чтобы обозначить этот

 Ассоипt для себя.
 User и ID – Ваш «005» - номер.

 Password – Ваш PIN-код к «005»-номеру.









Прокрутим окно ещё ниже. осталось вписать имя PROXY тоже sip.alloincognito.ru



Account

STUN Server

stun3.3cx.com

3CX Tunnel

Eliminates firewall configuration. Requires 3CX Phone System for Windows.

Proxy

sip.alloincognito.ru

Audio Settings

Audio Options

Audio Codecs

Other Settings

Advanced

Delete

Save



Add New

Нажимаем Save.

Наша настройка завершена. Вы видите картинку с настроенным профилем.



ADVANCED НАСТРОЙКИ

Если опуститься ниже в предыдущем меню, будет кнопка Advanced. Нажмем на неё и получим следующее окно. В этом окне нажмем кнопку DTMF Method



	🖗 Q 🧿 🖲 M	🕚 🛡 3G 🗸
Advanced		
Local SIP port		
	DTMF Method	neout
	In-Band	
	RFC-2833	
	Sip-Info	
	Отме	ена
Enable ICE		
Требуется чтобы был выбранным DTMF Method : RFC-2833		

Эта настройка необходима чтобы ваш телефон работал в понятном режиме тональных посылок для общения с электронными АТС.





INTEGRATION НАСТРОЙКИ

Сразу под меню Advanced находится кнопка Integration. Здесь мы можем позволить телефону работать в сети мобильного 3G – интернета. Поставьте птичку напротив Enable 3G



Integration

Expand phonebook +

Phonebook prefix

Lock Wi-Fi

If set, allows to receive calls in background, but reduces battery-life.

Enable 3G

If set, 3G can be used to setup VoIP calls.

Redirect normal calls

If set, GSM calls are rerouted to use VoIP when possible.

Log call records

If set, VoIP calls are added to the call history.



Full Screen

🎚 Q 🌀 🖲	M 🕚 💎 3(
2.0.5	all	
3		
Registering		
1	2 ABC	
4 GHI	5 JKL	
7 PQRS	8 TUV	
*	0 +	
1		
После каждого изменения профиля, клиент будет		

После каждого изменения профиля, клиент будет пытаться перерегистрироваться. На это может потребоваться до 2-х минут. Если перерегистрация не удается, то либо интернет не устойчив, либо попробуйте перегрузить приложение.



